

## FDV BLAD FOR CHINT NL210 JORDFEILBRYTER TYPE B

### GENERELT

Ant poler: 2p / 4p  
Karakteristikk: B

$I\Delta_{no}=0,5*I\Delta_n$   
 $I_{nc}=6kA$ ,  $I_{dc}=6kA$   
 $U_{imp}=6kV$

### FORVALTNING

Chint modulære jordfeilbrytere er godkjent iht.  
IEC EN61008-1 og IEC EN62423.

Fysisk størrelse (bxhxd):  
2P: 36x84x78  
4P: 72x84x78

Maks 2 stk ledere av samme tverrsnitt og utførelse tillates  
under samme klemme.

Maksimalt tverrsnitt:

Enkjernet 1x35mm<sup>2</sup>, flertrådet 1x25mm<sup>2</sup>,  
mangetrådet med endehylse 1x25mm<sup>2</sup>.

Aluminium skal ikke benyttes direkte på klemmer.

Ved bruk av aluminium, må godkjente overganger benyttes.

### DRIFT

Renhold:  
Energiforbruk:  
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.  
Maks 5W/pol  
For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

### VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Iht. IEC 61008 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.  
Funksjonstest av jordfeilvern:  
Ved montering i tørre, tempererte omgivelser, 1-2 ganger pr år.  
Ved andre montasjeforhold, i forhold til omgivelsene,  
min 2 ganger pr år.

Levetid:

63A: 1000 koblinger

### TILBEHØR

Artikkelnummer	Elnummer
CV041039	
CV010818	1600131
CV005494	1615671
CV046473	

Artikkel
HJELPEKONTAKT AX5 FOR JORDFEILBRYTER CV040420/CV045209 + Type B
LÅS FOR AUTOMATSIKRING/OV/JFA
AL/CU KLEMME 16-50mm <sup>2</sup> 7,5 NM
Hengelås til JFA

### PRODUKT

Artikkelnummer	Elnummer
CV043889	1615000
CV053273	1615008
CV053266	1615007
CV051996	1615006
CV053297	
CV053280	

Artikkel
JORDFEILBRYTER B-TYPE 4P 63A 30mA
JORDFEILBRYTER B-TYPE 4P 63A 300mA
JORDFEILBRYTER B-TYPE 4P 63A 100mA
JORDFEILBRYTER B-TYPE 2P 63A 30mA 3MODUL
JORDFEILBRYTER B-TYPE 2P 63A 300mA 3MODUL
JORDFEILBRYTER B-TYPE 2P 63A 100mA 3MODUL